

Telefonnummern



Rufnummernplan

Folgende Nummern werden vom System bereits verwendet:

400, 700, 701-720, 801, 900, 901, 902

In diesem Menü können Sie bestimmen, was mit Anrufen auf Ihre Nummern geschehen soll.

Filter: Suchen: [Suche zurücksetzen](#)

0417005050 | 0417005051 | 0417005052 | 0417005053 | 0417005054 | 0417005055 | 0417005056 | 0417005057 | 0417005058 | 0417005059

Verwendungsart: **Telefon**

Dialpläne übersteuern: nicht übersteuern

PIN Umleitungen:

Wartemusik (abgehend):

Ansagen/Wartemusik (eingehend)

Vor Dialplan:

Nach Dialplan:

Wartemusik:

Wartemusik beim Klingeln

Mailbox (nach Dialplan)

E-Mail-Adresse:

Mailbox nach Dialplan aktivieren

Nachrichten auf der PBX speichern

Pro Nummer stehen Ihnen zehn Dialpläne zur Verfügung. Sie können jeweils einstellen, wann ein Dialplan aktiv sein soll. Dialpläne, welche bloss an einem bestimmten Datum gültig sind, haben Priorität! Sollten mehrere Dialpläne sich zeitlich überschneiden, so kommt derjenigen mit der tiefsten Nummer (also z.B. Dialplan 3 anstelle von Dialplan 7) zum Zug. Interne und externe Teilnehmer können in jedem Schritt des Dialplans beliebig kombiniert werden. Ansagen und Mailbox-Einstellungen gelten pro Dialplan!

Dialplan 1 | Dialplan 2 | Dialplan 3 | Dialplan 4 | Dialplan 5 | Dialplan 6 | Dialplan 7 | Dialplan 8 | Dialplan 9 | Dialplan 10

Dialplan aktivieren

Name:

Modus: **Wochentag**

Zeit: : : - : :

Tage

Mo Do Sa

Di Fr So

Mi

Modus	Dauer (sec.)	Teilnehmer 1	Teilnehmer 2	Teilnehmer 3	Teilnehmer 4	Teilnehmer 5	
1	15	Sekretariat					✘
1	30	Sekretariat	Mitarbeiter	0775998877			✘

+

Modi:

1 Immer 3 Falls keine Antwort 5 Falls alle TN des letzten Schrittes nicht angemeldet

2 Falls besetzt 4 Falls besetzt oder keine Antwort 6 Falls keine Antwort oder alle TN nicht angemeldet

Um bei Anlagen mit vielen Rufnummern die Übersicht zu behalten, stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- **Filter:** Schränkt die entsprechenden Rufnummern ein.
- **Suchen:** Sucht innerhalb der Dialpläne nach den Teilnehmern und eingetragenen Rufnummern.
- **Ungenutzte Nummern finden:** Bei grossen Nummern-Blöcken kann einfach die noch nicht benutzten Rufnummern gefunden werden. Voraussetzung für eine freie Rufnummer sind: Der Dialplan ist nicht übersteuert, alle Dialpläne unter der Nummer sind leer und die Verwendungsart ist Telefon. (ab Version KVM300)



Filter

Auch Teile der Rufnummern können gefiltert werden, z.B. bei der Eingabe 508 werden die Rufnummern angezeigt, welche die 508 enthalten.

Verwendungsarten

Eine Telefonnummer kann vier verschiedene Funktionen haben:

1. **Telefon** Wählen Sie diese Verwendungsart, falls Sie Anrufe auf diese Nummer auf einem oder mehreren angeschlossenen Endgeräten klingeln lassen möchten. Falls Sie einen Fax-Adapter (z.B. Cisco SPA112) für ankommende Faxe auf diese Nummer verwenden, ist ebenfalls diese Verwendungsart zu wählen
2. **Virtueller Fax** Wählen Sie diese Verwendungsart, falls Sie die betreffende Nummer als elektronischen Fax nutzen möchten
3. **Konferenzraum** Wählen Sie diese Verwendungsart, falls Sie die betreffende Nummer als Konferenzraum nutzen möchten
4. **FollowMe** Wählen Sie diese Verwendungsart, falls Sie über diese Nummer Umleitungen auf der HPBX vom Fest- oder Handynet her umprogrammieren möchten